

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
автоматики и телемеханики
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»

Б.В. Аношкин



2018 г.

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
Управление автоматики и телемеханики

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

№ КТП ЦШ 0973-2018

Устройства защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений.
Проверка исправности УЗИП на основе газонаполненного разрядника
(РКН-600; РКН-900; РКВН-250) с применением электрических средств
измерения с автономным источником питания.

(код работы в ЕК АСУТР)
Регламентированное
техническое обслуживание
на месте эксплуатации
(вид технического обслуживания, ремонта)

Устройство защиты
(единица измерения)

9
(количество листов)

1
(номер листа)

Разработал:

Проектно-конструкторское
Бюро по инфраструктуре -
филиал ОАО «РЖД» (ПКБ И)

Заместитель начальника отделения АиТ

В.И. Логвинов

«____» 2018 г.

1 Состав исполнителей:

Электромеханик линейного производственного участка, далее ЛПУ, и электромеханик ремонтного технологического участка, далее РТУ, аттестованный на регламентное техническое обслуживание, проверку и текущий ремонт приборов СЦБ не требующих клеймения (пломбирования) в соответствии с п. 3.8.3 Типового положения о РТУ дистанции СЦБ утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» №2819р 19.12.2013г.*

2 Условия производства работ.

2.1 Техническое обслуживание устройств защиты от импульсных перенапряжений, далее УЗИП, на месте их эксплуатации с применением технологии обслуживания вне места эксплуатации (в РТУ) может выполняться по распоряжению руководства с целью экономии ресурсов при техническом обслуживание УЗИП до начала грозового периода.

2.2 Работа выполняется на месте эксплуатации УЗИП, как в релейном помещении, так и на напольном оборудовании. Работа включает в себя технологию обслуживание УЗИП на месте эксплуатации, технологию обслуживание УЗИП в РТУ, но выполняемую на месте эксплуатации, а также замену неисправных УЗИП. Работа выполняется электротехническим персоналом, проинструктированным перед началом работ в установленном порядке. Оба члена бригады должны иметь группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III.

2.3 Работа выполняется с периодичностью, указанной в приложении № 3 (таблица 33) «Периодичность технического обслуживания и ремонта аппаратуры на месте эксплуатации» «Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 01 сентября 2016 г. № 1795р), и совмещается с работой, выполняемой по п.11.5.4 раздела 5 (таблица 1) этой же Инструкции.

2.4 Ввиду того, что изъятие из схемы штепсельных модулей УЗИП не прекращает действие защищаемого оборудования цепей ЖАТ, но снижает защищенность оборудования, не рекомендуется производить работу по изъятию штепсельных модулей УЗИП при высокой вероятности воздействия атмосферных и коммутационных перенапряжений.

2.5 Работа производится без прекращения действия устройств СЦБ, так как УЗИП этих типов включены параллельно рабочим цепям и их изъятие в отсутствии перенапряжений не оказывает влияние на работу устройств.

3 Средства защиты, измерений, технологического оснащения; монтажные приспособления, испытательное оборудование, инструменты и материалы

- носимые радиостанции или другие средства связи с ДСП;
- измеритель параметров разрядников и выравнивателей типа ПРВ-01.
- мегаомметр с испытательным напряжением 500 В типа Е6-24/1 (Е6-31/1 или ЭС 0202/1).
- тепловизор «TESTO 880-1», при отсутствии – бесконтактный пирометр с лазерным целеуказателем типа «Кельвин»;
- изолированный провод не менее 30 см со специальными изолированными зажимами типа «крокодил»;
- специальный зажим или струбцина и листовая алюминиевая фольга;
- ветошь (обтирочный лоскут);
- ключи от релейных помещений, релейных шкафов, кабельных и путевых ящиков;
- лампа осветительная переносная или фонарь аккумуляторный по ГОСТ 4677-82;
- шкурка шлифовальная на тканевой основе по ГОСТ 13344-79, шкурка шлифовальная бумажная водостойкая по ГОСТ 10054-82;
- лента электроизоляционная ПВХ по ГОСТ 16214-86;
- кисть флейцевая КФ25-1 по ГОСТ 10597-87 (с диэлектрическим ободком);
- сигнальные жилеты по количеству членов бригады.

Примечание.

1. Допускается использование других метрологически обеспеченных средств измерений и испытательного оборудования, разрешенных к применению на железнодорожном транспорте, имеющих требуемый класс точности и пределы измерений.

2. Допускается замена инструментов и расходных материалов на другие, допущенные к применению и имеющие аналогичные характеристики

4 Подготовительные мероприятия.

4.1 Перед убытием к месту выполнения работ:

- получить целевой инструктаж по охране труда в установленном порядке;
- убедиться перед прибытием к месту выполнения работы в работоспособности средств измерений, включая их укомплектованность принадлежностями и заряженное состояние аккумуляторных батарей.

4.2 Прибыть к месту выполнения работ.

4.3 По прибытии к месту выполнения работ:

- известить дежурного по станции о выполняемых работах, если

работы выполняются на напольных устройствах, сделать запись в журнале ДУ-46 об извещении персонала о приближении поездов;

- открыть релейное помещение (релейный шкаф, кабельный или путевой ящик);

- сравнить соответствие установленных защитных устройств с указанными в утвержденной технической документации (принципиальной и монтажной схемах);

5 Обеспечение безопасности движения поездов.

5.1 Работа выполняется в условиях, не связанных с движением поездов, но так как работа выполняется на действующих устройствах, о начале и завершении работ по изъятию для проверки проверке и установки защитных устройств следует ставить в известность дежурного по станции.

5.2 Неисправности разрядников и выравнивателей, которые требуют немедленного устранения, устраняются в ходе проверки, остальные неисправности устраняются в плановом порядке по технологиям, регламентирующим процессы ремонта.

5.3 При замене неисправных элементов необходимо выполнять требования «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ (ЦШ-530-11)», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20.09.2011 № 2055р В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 01.06.2017 № 1044/р (далее – Инструкция ЦШ-530-11).

6 Обеспечение требований охраны труда.

6.1 При выполнении работ следует руководствоваться:

- Требованиями раздела 3, пункта 4.3 раздела 4 и пункта 5.4 раздела 5 «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» от 26.11.2015 г. № 2765р *

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» от 24.07.2013 №328н, гл.1«Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; гл.39 «Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника».

- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» от 13.01.2003 №6, гл. 3.6 «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей».

6.2 Работа выполняется бригадой, члены которой перед началом работ проинструктированы в установленном порядке.

6.3 К работе с измерительным и испытательным оборудованием допускаются лица, обученные правилам безопасной работы на электроустановках; имеющие удостоверение о присвоении им квалификационной группы не ниже III по электробезопасности при работе с напряжением до 1000 В.

6.4 При приближении поезда во время выполнении работ следует заблаговременно сойти в сторону от пути на безопасное расстояние или заранее определенное место, а материалы, инструмент и приспособления убрать за пределы габарита подвижного состава.

6.5 Работы на оборудовании, находящимся под напряжением, необходимо выполнять инструментом с изолированными рукоятками.

Подключение измерительных приборов допускается только до подачи с испытательного высокого напряжения к изъятому из цепей оборудованию, а отсоединение этих измерительных приборов допускается только после прекращения подачи испытательного напряжения, полной утечки остаточного напряжения, и принудительного отключения высокого напряжения. Работа допускается только при наличии на проводах этих приборов специальных наконечников с изолирующими рукоятками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при измерении температуры бесконтактным способом наводить лазерный целеуказатель дистанционного измерителя температуры (при его наличии) на людей и на зеркальные поверхности во избежание попадания луча лазера в глаза.

ВНИМАНИЕ. Место работ должно иметь достаточное для их производства освещение. При необходимости следует применять переносные осветительные приборы

* При введении в действие нормативных документов по охране труда, отменяющих действие выше указанных Правил в хозяйстве автоматики и телемеханики ОАО «РЖД», следует руководствоваться требованиями, изложенными в этих документах.

7 Технология выполнения работ.

7.1 Проверяемые параметры:

- отсутствие превышения температуры УЗИП на базе газонаполненного разрядника над температурой окружающего воздуха выше установленного значения.
- статическое напряжение пробоя разрядника;
- сопротивления изоляции между выводами и корпусом разрядника
- сопротивления изоляции между выводами разрядника

7.1.1 УЗИП на базе газонаполненного разрядника в отсутствии перенапряжений в защищаемой им цепи, температура которого превышает температуру диэлектрика, не соприкасающегося непосредственно с подключенным в электрическую цепь проводником на 5°C и более, подлежит замене и отправке на проверку в РТУ.

7.1.2 Нормы статического постоянного напряжения пробоя газонаполненных разрядников:

- для РКН 600 лежит в пределах от 500 В до 800 В;
- для РКН 900 лежит в пределах от 650 В до 1200 В;**
- для РКВН 250 лежит в пределах от 600 В до 1150 В (переменного напряжения, частотой 50 Гц, согласно руководству по эксплуатации РЛПА.411218.002РЭ, утвержденному ЦШ).

7.1.3 Нормы сопротивления изоляции между выводами и корпусом при измерительном напряжении мегаомметра 500 В:

- для РКН 600 – не менее 500 МОм;
- для РКН 900 – не менее 500 МОм;
- для РКВН 250 – не менее 500 МОм.

7.1.4 Нормы сопротивления изоляции между выводами при измерительном напряжении мегаомметра 500 В:

- для РКН 600 – не менее 500 МОм;
- для РКН 900 – не менее 500 МОм;
- для РКВН 250 – не менее 500 МОм.

7.2 Проверка превышения нагрева газонаполненного разрядника выполняется электромехаником ЛПУ без его извлечения из места установки.

7.2.1 Произвести бесконтактным способом (с помощью тепловизора или пирометра с лазерным целеуказателем) контроль температуры нетокопроводного элемента (изолятора), находящегося в том же объеме, (релейное помещение, релейный шкаф, кабельный или путевой ящик и т.д.) что и проверяемый УЗИП.

7.2.2 При проверке тепловизором предварительно производится настройка границ цветовой шкалы относительно минимума и максимума температур в контролируемом диапазоне и объектив тепловизора направляется на объекты контроля. При обработке термограмм следует учитывать динамику изменения нагревов во времени и в зависимости от нагрузки.

7.2.3 При проверке пирометром следует последовательно направлять пятно целеуказателя пирометра на УЗИП.

7.2.4 При разности температуры, не удовлетворяющей изложенной в п.7.1.1, УЗИП подлежит замене и отправки в РТУ на утилизацию.

7.3 Внешний осмотр УЗИП на ножевого керамического

газонаполненного разрядника. Выполняется электромехаником ЛПУ.

Произвести изъятие разрядника из гнезда. При изъятии должно ощущаться небольшое усилие. При внешнем осмотре разрядника, убедиться в отсутствии на корпусе защитного устройства механических повреждений, следов прогара. Устройства, со следами подгара и признаками механических повреждений подлежат замене и передачи в РТУ дистанции для последующей утилизации.

Выполнить действия, предусмотренные пунктами 7.1 – 7.5 технико-нормировочных карт ТНК ЦШ 0630–2016.

7.4 Измерение электрических параметров УЗИП ножевого типа на основе газонаполненного разрядника в керамическом корпусе. Выполняется электромехаником РТУ.

7.4.1 Измерение статического напряжения пробоя выполняется измерителем параметров разрядников и выравнивателей типа ПРВ-01 (рисунок А1) в соответствии с п.7.1.2 технико-нормировочных карт ТНК ЦШ 0287–2017 и п.п. 2.3.4 и 2.3.5 Руководства по эксплуатации на ПРВ-01, утвержденного ЦШ ОАО «РЖД» 17.03.2008 г РЛПА.411218.002РЭ. У исправного УЗИП статическое напряжение пробоя соответствует данным п. 7.1.2.

***Примечание. Максимальное напряжение пробоя, генерируемое измерителем параметров разрядников и выравнивателей ПРВ-01 – 1200 В. Согласно ТУ на разрядник РКН-900 норма статического напряжения пробоя для входного контроля 850-1150 В, для находящихся в эксплуатации 600 – 1250 В. Из опыта применения в процессе эксплуатации замечено исключительно снижение напряжения пробоя разрядников. Поэтому, разрядник типа РКН-900 не получивший пробоя при подъёме напряжения до 1200 В, считать не выдержавшим проверку.*

7.4.2 Измерение сопротивления изоляции между выводами и корпусом разрядника.

Измерение сопротивления изоляции между выводами и корпусом разрядника выполняется мегаметром испытательным напряжением 500 В в соответствии с руководством по эксплуатации на данное средство измерения. Для измерения выводы разрядника соединяют между собой изолированным проводником с изолированными зажимами типа «крокодил», а корпус УЗИП следует обернуть фольгой, зажать специальным зажимом (струбциной). Сопротивление изоляции измеряется относительно одного из двух объединенных выводов УЗИП и присоединенным к фольге корпусу УЗИП зажиму. Полярность измерения – произвольная. Следует учитывать, что достоверными следует считать установившиеся показания шкалы или индикатора мегаомметра. У исправного разрядника сопротивление изоляции

соответствует требованиям п. 7.1.3.

7.4.3 Измерение сопротивления изоляции между выводами разрядника.

Измерение сопротивления изоляции между выводами разрядника выполняется мегаметром испытательным напряжением 500 В в соответствии с руководством по эксплуатации на данное средство измерения. Сопротивление изоляции измеряется относительно одного из двух выводов УЗИП. Полярность измерения – произвольная. Следует учитывать, что достоверными следует считать установившиеся показания шкалы или индикатора мегаомметра. У исправного варистора сопротивление изоляции соответствует требованиям п. 7.1.4.

7.5 УЗИП, не прошедшие проверку по п. 7.2.4; 7.3 7.4.1; 7.4.2 подлежат утилизации и заменяются на исправные УЗИП из технологического запаса, проверенные в РТУ.

7.6 На УЗИП, выдержавшие проверку по всем параметрам наклеивается ярлык установленного образца электромехаником РТУ.

7.7 Проверенные УЗИП (по технологии настоящей КТП или из технологического запаса) устанавливаются электромехаником ЛПУ на место установки согласно технологии, приведенной в технико-нормировочных картах № ТНК ЦШ 0075–2014.

8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы.

8.1 Об окончании проверок доложить ДСП и ШЧД.

8.2 О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2

8.3 При положительных результатах испытаний оформить запись в журнале проверки по установленной форме (таблица Б1, приложения Б) и на корпус УЗИП наклеить этикетку.

8.4 Данные вновь установленных приборов или приборов с измененной датой проверки зафиксировать в ведомости замены установленной формы и в системе учета и планирования работы участков РТУ (КЗ-УП-РТУ).

Приложение А (обязательное)**Измеритель параметров разрядников и выравнивателей ПРВ-01**

Измерители параметров разрядников и выравнивателей ПРВ-01 предназначены для измерения параметров разрядников и выравнивателей, устанавливаемых в устройствах защиты: напряжений пробоя разрядников, классификационного напряжения, силы тока утечки и вычисления коэффициента нелинейности выравнивателей.



Рисунок А.1. Внешний вид измерителя параметров разрядников и выравнивателей ПРВ-01.

Приложение Б (обязательное)**Таблица Б1. Форма отчёта журнала проверки разрядников РКН, РКВН**

№ п/п	Год выпуска	№ прибора	Тип разрядника	Статическое напряжение пробоя, В	Сопротивление изоляции, МОм		Дата проверки	Подпись проверяющего	Примечание
					Между выводами и корпусом	Между выводами			

Начальник отдела АТ ПКБ И
Ведущий технолог отделения АТ ПКБ И

Л.Е. Горбунов

И.А. Садовник